


Specifications Techniques

| | | |
|------------------------|--|---|
| Marque | Marque Modèle Désignation | Prosidium PRSV01 Sonnette sans fil avec caméra compatible Amazon Alexa et Google Assistant |
| Image | Résolution Frame | 1920 x 1080 20 FPS |
| Caméra | Capteur d'image Objectif Champ de vision (FOV) Vision Jour et nuit Réduction du bruit (DNR) Dynamic Range | 2MP 1/2.9" CMOS 2.8mm @F2.2 Horizontale 118°, Diagonale 148°, Verticale 61° Automatique IR cut filter 3D Noise Reduction Digital Wide Dynamic (WDR) |
| Compression | Compression vidéo H.265 Encoding Taux de compression vidéo | H.265 H.265 main profile@level5.1 Main Tier FHD |
| WiFi | Norme Wifi supportée Plage de fréquence Bande passante canaux Sécurité Vitesse | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft 2.412 GHz ~ 2.472 GHz Supports 20MHz, 40MHz 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps |
| Fonctionnalités | Stockage PIR (capteur détection de mouvement) Détection de visage Détection des silhouettes humaines Alerte de batterie faible Vision nocturne Mode de communication audio Mise à jour logiciel à distance (OTA) Appairage Alerte d'appel | Support MicroSD /Max 128G - Fat 32 uniquement - Support Alarm Record Storage jusqu'à 6m de distance (Sensitivity High / Medium / Low adjustable) Supporté (encadrement du visage) Supporté (encadrement de la silhouette) Supporté jusqu'à 7m de distance Bidirectionnelle Supporté Scan QR code Supporté |
| Autres | Température de fonctionnement Étanchéité Alimentation électrique Batterie Alimentation du carillon Taille Poids Application Compatibilité enceinte connectée | -10 °C à +50 °C Résistance aux éclaboussures (IP54) Micro USB 5V 2A 2 batteries rechargeables et remplaçable lithium 18650 (2*2600mAh) AC 100V~240V 140*61*33,8mm 119,5g Tuya Smart Life Compatible Amazon Alexa et Google Nest (via application Smart Life) |
| Images |  | |